






Modell	ZOG	OG44	OG144
Foto			
Gerätetyp	Ozongenerator	Ozongenerator	Ozongenerator
Artikelnummer	101607	100301	100236
Nennspannung	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Nennleistung	25 W	80 W	200 W
Abmessungen (L x B x H)	495 x 100 x 100 mm	600 x 145 x 145 mm	800 x 145 x 145 mm
Ozonproduktion (185 nm)	200 mg/h	2000 mg/h	6000 mg/h
UV-C Leistung (254 nm)	5,4 mW/cm ²	13,2 mW/cm ²	43,2 mW/cm ²
Luftleistung	14 m ³ /h	120 m ³ /h	120 m ³ /h
Schutzklasse	IP 20	IP 20	IP 20
Zeitschaltuhr	Nein	0 - 4 h + Dauerbetrieb	0 - 4 h + Dauerbetrieb
Lautstärke	25 dB	48 dB	48 dB
Anwendungsdauer	> 15 m ² : Dauerbetrieb	25 m ² → 30 min 50 m ² → 60 min 75 m ² → 90 min 100 m ² → 120 min	25 m ² → 10 min 50 m ² → 20 min 75 m ² → 30 min 100 m ² → 40 min
Personen im Raum	Betriebsdauer max. 1 h	Nein	Nein
Entkeimung von Oberflächen	Gering	Ja	Ja
Entkeimung von Luft	Gering	Ja	Ja
Geruchsneutralisierung	Ja	Ja	Ja
Gewicht:	2 kg	6,4 kg	9,4 kg
Empfohlener Temperaturbereich	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C	5 bis 40 °C
Material Gehäuse	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium	Pulverbeschichtetes Aluminium
Material Ständer / Auslass	Poliertes Edelstahl	Poliertes Edelstahl	Poliertes Edelstahl
Farbe	Weiß	Schwarz	Schwarz
Garantie (nicht auf Röhren)	12 Monate	12 Monate	12 Monate
Anschluss	Netzstecker	Netzstecker	Netzstecker
Montage	Wandmontage Standhalterung	Mobiles Gerät	Mobiles Gerät



TECHNISCHES DATENBLATT

Ozongeneratoren

Modell	ZOG	OG44	OG144
Empfohlene Raumgröße	10 - 30 m ²	25 - 100 m ² Anwendungsdauer entsprechend anpassen	25 - 100 m ² Anwendungsdauer entsprechend anpassen
Foto			
Betriebsstunden Röhren	Max. 8.000 h	Max. 8.000 h	Max. 8.000 h
Kabellänge	2,5 m	3 m	3 m
Anzahl der Lampen	1 x 7 W	4 x 11 W	4 x 36 W
Ersatzlampe	U7W-115ozon Artikel Nr. 100148	U11W-215ozon Artikel Nr. 100150	U36W-411ozon Artikel Nr. 100189
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">▪ ZOG Luftreiniger mit Netzkabel▪ Ozonröhre▪ Wandhalterung▪ Standhalter▪ Montagesatz▪ Bedienungsanleitung	<ul style="list-style-type: none">▪ Ozongenerator OG44 mit Netzkabel▪ 4 Ozonröhren▪ Bedienungsanleitung	<ul style="list-style-type: none">▪ Ozongenerator OG144 mit Netzkabel▪ 4 Ozonröhren▪ Bedienungsanleitung
Hersteller	Dinies Technologies GmbH	Dinies Technologies GmbH	Dinies Technologies GmbH
Ursprungsland	Made in Germany	Made in Germany	Made in Germany

